

4P 3550-1 TCK



105770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2023-09-08

Istruzioni per l'uso originali

Dati tecnici

Nome:	Base 4P 3550-1 TCK
Numero dell'art.:	105770
Materiale:	acciaio inossidabile
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	720 x 800 x 663
Peso in kg:	7,4

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Stato di consegna: kit da assemblare (montaggio facile)
- Colore: argento
- Progettato per:
 - fornello a induzione 4P 35-1 TCK
 - fornello a induzione 4P 50-1 TCK
- Piedini regolabili in altezza
- Con ripiano inferiore

IT

Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- trasformazione dall'apparecchio da banco in quello a sé stante.

Funzione

Una base stabile 4P 3550-1 TCK integra il fornello a induzione 4P 35-1 TCK e il fornello a induzione 4P 50-1 TCK, garantendo spazio aggiuntivo grazie a un ripiano. Grazie alla lunghezza dei piedini pari a 662 mm, l'altezza dei fornelli a induzione garantisce un lavoro confortevole.

Ambito della consegna/Nome dei pezzi

1. Disimballare tutti gli elementi e smaltire il materiale d'imballo conformemente alle norme sulla tutela dell'ambiente.
2. Verificare la completezza della consegna in base alla lista a seguire:

N.	Nome	Quantità
1	Piedino regolabile	4
2	Ripiano inferiore	1
3	Vite a brugola M6*15	22
4	Rondella elastica M6	22
5	Rondella M6	22
6	Chiave a brugola	1

Montaggio

1. Per montare correttamente la base sull'apparecchio, procedere secondo le indicazioni a seguire:
2. Prima installare il ripiano inferiore nei fori dedicati dei piedini regolabili. Fra ogni vite a brugola e il piedino regolabile inserire una rondella elastica e una rondella. Per fissare le viti a brugola, servirsi della chiave a brugola in dotazione.



Fig. 1

3. Appoggiare il fornello a induzione su un lato.
4. Svitare i piedini dell'apparecchio.
5. Avvitare i piedini regolabili della base alla parte bassa dell'apparecchio. Fra ogni vite a brugola e il piedino regolabile inserire una rondella elastica e una rondella. Fissare le viti a brugola, agendo con la chiave a brugola.



Fig. 2

6. Collocare l'apparecchio con la base sul pavimento.
7. In caso di necessità, regolarne l'altezza, avvitando o svitando i piedini regolabili.

Pulizia

ATTENZIONE!

Gli agenti abrasivi e i prodotti contenenti solventi o sostanze corrosive possono danneggiare la superficie della base.

Per la pulizia usare solo detersivi adatti alle superfici in acciaio inossidabile.

1. Pulire la base con acqua calda e un panno morbido e umido. Ove necessario, usare un detersivo delicato.
2. Asciugare la base con un panno morbido.